CONDUIT AND CABLE SCHEDULE - SERVICE BUILDING 'A' - PART 2 / *LISTE DE CONDUITS ET CÂBLES - BÂTIMENT DE SERVICE 'A' - PARTIE 2*

ITEM / *ITEM*	FROM / *PROVENANT DE*	TO / VERS	CABLE / *CÂBLE*	CONDUIT / *CONDUIT*	INSTALLATION / *INSTALLATION*	NOTES / *NOTES*
27	GROUNDOUT STRUCTURE PULL BOX IN BUILDING *BOÎTE DE TIRAGE POUR STRUCTURE IMMOBILISÉE DANS LE BÂTIMENT*	GROUNDOUT STRUCTURE PULL BOX ON APPROACH POLE *BOÎTE DE TIRAGE POUR STRUCTURE IMMOBILISÉE SUR LE POTEAU D'APPROCHE*	2#8 + 1#8 BOND RW90 *2#8 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	53mmC	DIRECT BURIED *ENFOUI DIRECTEMENT*	
28	GROUNDOUT STRUCTURE PULL BOX ON APPROACH POLE *BOÎTE DE TIRAGE POUR STRUCTURE IMMOBILISÉE SUR LE POTEAU D'APPROCHE*	LUMINAIRE ON APPROACH POLE *LUMINAIRE SUR LE POTEAU D'APPROCHE*	2C#12 TECK		SURFACE UP POLE *MONTANT LE POTEAU EN SURFACE*	
29	GROUNDOUT STRUCTURE PULL BOX ON APPROACH POLE *BOÎTE DE TIRAGE POUR STRUCTURE IMMOBILISÉE SUR LE POTEAU D'APPROCHE*	LUMINAIRE ON YARD POLE *LUMINAIRE SUR LE POTEAU DE LA COUR*	2C#10 TECK		INSTALLED ON AERIAL MESSENGER WIRE *INSTALLÉ SUR LE FIL PORTEUR AÉRIEN*	
30	NOT USED *NON UTILISÉ*					
31a	METER STACK M11 *COLONNE DE COMPTEUR M11*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M11 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M11*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
31b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M11 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M11*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
31c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M1 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M1*	3C#4 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
31d	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M1 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M1*	POWER PEDESTAL M1 RECEPTACLE M11 *PRISE M11 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M1*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
32a	METER STACK M12 *COLONNE DE COMPTEUR M12*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M12 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M12*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
32b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M12 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M12*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
32c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M1 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M1*	3C#4 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
32d	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M1 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M1*	POWER PEDESTAL M1 RECEPTACLE M12 *PRISE M12 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M1*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
33a	METER STACK M13 *COLONNE DE COMPTEUR M13*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M13 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M13*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
33b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M13 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M13*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
33c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M1 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M1*	3C#4 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
33d	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M1 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M1*	POWER PEDESTAL M1 RECEPTACLE M13 *PRISE M13 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M1*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
34a	METER STACK M21 *COLONNE DE COMPTEUR M21*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M21 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M21*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
34b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M21 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M21*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
34c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M2 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M2*	3C#2 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
34d	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M2 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M2*	POWER PEDESTAL M2 RECEPTACLE M21 *PRISE M21 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M2*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
35a	METER STACK M22 *COLONNE DE COMPTEUR M22*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M22 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M22*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
35b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M22 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M22*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
35c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M2 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M2*	3C#2 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
35d	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M2 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M2*	POWER PEDESTAL M2 RECEPTACLE M22 *PRISE M22 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M2*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
36a	METER STACK M31 *COLONNE DE COMPTEUR M31*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M31 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M31*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
36b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M31 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M31*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
36c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M3 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M3*	3C#2 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
36d	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M3 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M3*	POWER PEDESTAL M3 RECEPTACLE M31 *PRISE M31 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M3*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
37a	METER STACK M32 *COLONNE DE COMPTEUR M32*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M32 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M32*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
37b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M32 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M32*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
37c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M3 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M3*	3C#2 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
37d	MAIN WHARF PULL BOX M1/2/3 FOR POWER PEDESTAL M3 *BOÎTE DE TIRAGE M1/2/3 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M3*	POWER PEDESTAL M3 RECEPTACLE M32 *PRISE M32 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M3*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
38	NOT USED *NON UTILISÉ*					
39a	METER STACK M41 *COLONNE DE COMPTEUR M41*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M41 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M41*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
39b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M41 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M41*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
39c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M4 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M4*	3C#4 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
39d	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M4 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M4*	POWER PEDESTAL M4 RECEPTACLE M41 *PRISE M41 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M4*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
40a	METER STACK M42 *COLONNE DE COMPTEUR M42*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M42 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M42*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
40b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M42 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M42*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
40c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M4 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M4*	3C#4 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
40d	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M4 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M4*	POWER PEDESTAL M4 RECEPTACLE M42 *PRISE M42 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M4*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
41a	METER STACK M51 *COLONNE DE COMPTEUR M51*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M51 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M51*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
41b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M51 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M51*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
41c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M5 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M5*	3C#4 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
41d	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M5 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M5*	POWER PEDESTAL M5 RECEPTACLE M51 *PRISE M51 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M5*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
42a	METER STACK M52 *COLONNE DE COMPTEUR M52*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M52 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M52*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
42b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M52 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M52*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
42c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M5 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M5*	3C#4 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
42d	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M5 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M5*	POWER PEDESTAL M5 RECEPTACLE M52 *PRISE M52 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M5*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
43a	METER STACK M61 *COLONNE DE COMPTEUR M61*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M61 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M61*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
43b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M61 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M61*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
43c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M6 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M6*	3C#2 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
43d	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M6 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M6*	POWER PEDESTAL M6 RECEPTACLE M61 *PRISE M61 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M6*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
44a	METER STACK M62 *COLONNE DE COMPTEUR M62*	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M62 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M62*	3#6 + 1#8 BOND RW90 *3#6 + 1#8 M.Á.L.M. RW90*	27mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
44b	30A/2P (30mA GFI) BREAKER IN SUBPANEL M62 *DISJONCTEUR 30A/2P (30mA DFT) DANS LE TABLEAU SECONDAIRE M62*	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	3#10 + 1#12 BOND RW90 *3#10 + 1#12 M.Á.L.M. RW90*	21mmC	SURFACE IN BUILDING *SURFACE DANS LE BÂTIMENT*	
44c	METERING STACK WIRING TROUGH *CHEMIN DE CÂBLAGE DU COLONNE DE COMPTEURS*	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M6 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M6*	3C#2 TECK	129mmC COMMON *129mmC COMMUN*	TECK CABLE IN CONDUIT FROM BUILDING THEN ON STRUT SUPPORTS ON UNDER SIDE OF CONCRETE DECK *CÂBLE TECK DANS CONDUIT PROVENANT DU BÂTIMENT ENSUITE SUR DES ENTRETOISES DE SUPPORTS SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER EN BÉTON*	
44d	MAIN WHARF PULL BOX M4/5/6 FOR POWER PEDESTAL M6 *BOÎTE DE TIRAGE M4/5/6 DU QUAI PRINCIPAL POUR PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M6*	POWER PEDESTAL M6 RECEPTACLE M62 *PRISE M62 DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION M6*	3C#4 TYPE G-GC		SLACK LOOP ON WIRE GRIPS THEN IN FLOATING WHARVES WIREWAY *BOUCLE LÂCHE SUR DES PINCES-FIL ENSUITE DANS LE CHEMIN DE CÂBLES DES QUAIS FLOTTANTS*	
45	METERING STACK SPARE CONDUIT *CONDUIT DE RÉSERVE DU COLONNE DE COMPTEURS*	CONDUIT STUBBED OUT AT EDGE OF MAIN WHARF *BOUT DE CONDUIT FINISSANT AU BORD DU QUAI PRINCIPAL*	PULL ROPE *CORDE DE TIRAGE*	129mmC	FOR FUTURE USE *POUR UTILISATION FUTUR*	

Fisheries and Oceans Canada / Pêches et Océans Canada
Small Craft Harbours Maritimes/Gulf Region / Ports pour Petits Bateaux Région des Maritimes/Golfe

TEK CONSULTANTS LIMITED
CONSULTING ELECTRICAL ENGINEERS/EXPERTS-CONSEIL EN ÉLECTRICITE
P.O. BOX/BOÎTE POSTALE No. 1
FREDERICTON, N.B. (N-B)
E3B 4Y2
22164
TEL.: (506) 458-9661
tek@tekcon.ca

Documents prepared by Tek Consultants Limited as instruments of service shall remain the property of the design professional.

This design document is prepared solely for use by the party with whom Tek Consultants Limited has entered into an agreement and there are no representations of any kind made by the design professional to any party with whom the design professional has not entered into an agreement.

Ces documents préparés par Tek Consultants Limited comme instruments de service resteront la propriété du professionnel.

Ce document de conception est préparé seulement pour l'utilisation de la partie avec laquelle Tek Consultants Limited a entamé un accord et il n'y a aucune représentation quoi que ce soit, fait par le professionnel, à aucune partie avec laquelle le professionnel n'a pas entamé un accord.

REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER
B. E. Thompson
2022-07-26
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

revisions		date
0	ISSUED FOR TENDER/LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES	07.26.2022

project / projet
ELECTRICAL UPGRADE
MISE À NIVEAU ÉLECTRIQUE
QUAI DIPPER HARBOUR WHARF
COMTÉ SAINT JOHN COUNTY, NB

drawing / dessin
SERVICE 'A' COND